

Диспенсер Fujitsu F56

Диспенсер Fujitsu F56 является вариантом диспенсера F53. Отличается наличием презентера для выдачи пачки. Имеет от двух до шести кассет, которые могут вмещать в общей сложности до 3000 банкнот (до 500 банкнот в каждой кассете). Fujitsu F56 позволяет выбрать Вам наиболее подходящую конфигурацию сборки: как с передним, так и с задним доступом для обслуживания. Он оптимально подходит для выдачи сдачи в терминалах самообслуживания. Fujitsu F56 предлагает множество решений, которые обычно реализованы только в дорогих диспенсерах.

Основные характеристики:

Модульность. Гибкое наращивание количества номиналов

Интерфейс RS-232 (стандартно) / USB (опционально)

Устройство выдачи банкнот пачкой

Датчик «мало денег в кассете»

Датчик, который позволяет установить номинал банкнот в кассете

Шаттер (опционально)

Прогнозирование возможных сбоев

Кассеты с замком как опция

Загрузка прошивок

Отбраковка конкретной непригодной банкноты

Технические характеристики Fujitsu F56:

Габариты (ШхГхВ)	160x397x375 мм
На 2 номинала	Кассета 116x216x98 мм
Вес (без банкнот)	11 кг 0.7 кг - кассета
Доступ для обслуживания	С передней, задней стороны или с обеих сторон
Кол-во кассет	До 6 кассет, базовый вариант – 2 кассеты
Скорость подсчета банкнот	2 банкноты в секунду
Характеристики банкнот	Макс. 82x160 мм
Толщина	Мин. 60x120 мм 0,09 ~ 0,3 мм
Кол-во банкнот за транзакцию	20 банкнот за транзакцию
Возврат невостребованных банкнот	Однократно (базовый вариант) Макс. 60 банкнот (опционально)
Шаттер	Опционально
Емкость / Номинал	Каждая кассета вмещает примерно 500 банкнот
Сертификация	Сертификаты UL, TUV
Вместимость отсека для отбракованных банкнот	20 банкнот
Датчик «Мало денег в кассете»	Фиксированный датчик на 40 банкнот (примерно) в каждой кассете
Интерфейс	RS-232C (стандартный) или USB (опционально)
Требования к источнику питания	DC +24V ±10% макс. 7А в среднем 5А
Температура	Рабочий режим 0 ~ 40°C Хранение -5 ~ 50°C
Относительная влажность	Рабочий режим 10 ~ 95% Хранение 8 ~ 95%